



**MUSE**  
M-1580 SBT



## FR BARRE DE SON AVEC FONCTION BLUETOOTH


### DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Ⓛ: Veiller Marche
2. +: Effectuez un pression longue pour augmenter le volume, pression court à la piste suivante
3. -: Effectuez une pression longue pour diminuer le volume, pression court pour passer à la piste précédente
4. BT: Pour sélectionner le mode de fonction souhaité Bluetooth, Optique, Coaxial, ARC ou USB.
5. Haut-parleurs
6. Récepteur pour télécommande
7. Indicateur de fonction LED
8. Prise d'entrée HDMI ARC (HD-ARC)
9. Prise coaxiale (COAX)
10. Entrée Optique (OPTICAL)
11. Entrée auxiliaire (AUX)
12. Port USB pour la lecture MP3
13. Port BT pour la lecture MP3
14. Prise d'alimentation CC

### Télécommande

- R1. Ⓛ: Veiller Marche
- R2. MUTE: Activation/désactivation du son.
- R3. VOL +/-: Réglage du volume
- R4. <: Pour passer à la piste précédente
- R5. >: Pour passer à la piste suivante
- R6. PAUSE: Pause et rétablissement de la lecture
- R7. MUSIC / MOVIE DIALOG: Pour sélectionner les effets sonores souhaités: Musique, film, dialogue
- R8. BASS+/+: Réglez le niveau des basses
- R10. BT: Pour sélectionner le mode Bluetooth.
- R11. OPT: Pour sélectionner le mode Optique.
- R12. USB: Pour sélectionner le mode USB.
- R13. AUX: Pour sélectionner le mode auxiliaire.
- R14. COAX: Pour sélectionner le mode coaxial.
- R15. ARC: Pour sélectionner le mode ARC.

La télécommande fonctionne avec une pile au lithium de type CR2025 (fournie). Pour alimenter la télécommande, retirez l'onglet d'isolation située à l'arrière de l'appareil.



### REPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Pouvez le verrou vers la droite.
2. Sortez la tirette à pile.
3. Insérez une pile « CR2025 » en dirigeant la borne positive de la pile (+) vers le haut.
4. Replacez le couvercle du compartiment à pile.

### CONNEXION AVEC UN APPAREIL EXTERNE

#### SUR LA PRISE D'ENTRÉE OPTIQUE

Connectez votre source audio sur la prise OPTICAL (ENTRÉE OPTIQUE) sur l'unité avec un câble audio numérique optique (câble non fourni).

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'appareil Ⓛ ou appuyez sur le bouton OPT pour sélectionner le mode optique. Le voyant LED de fonction devient blanc.

2. Démarrer la lecture depuis votre source audio.

3. Ajustez le volume sonore au niveau désiré.

4. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source audio de l'unité.

Remarque: OPTICAL IN est pour le format PCM seulement.

#### Vers la prise coaxiale

Utilisez le câble coaxial (non inclus) pour connecter la barre de son à la prise d'entrée coaxiale de votre téléviseur ou de votre amplificateur. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Ⓛ de l'appareil jusqu'à ce que le voyant LED de fonction devienne bleu. Puis appuyez sur le bouton COAX de la télécommande pour sélectionner directement le mode coaxial.

Remarque: La fonction HDMI ARC nécessite une prise HDMI ARC sur votre téléviseur. Si votre téléviseur n'a pas de prise HDMI ARC, vous pouvez connecter votre barre de son grâce à l'entrée optique ou l'entrée auxiliaire.

REMARQUES: - Ne jetez pas des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.

- En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

#### MISE EN GARDE

! Ne pas ingérer de la pile, il y a un risque de brûlure chimique (La télécommande contient une pile au lithium). Ce produit contient une pile au lithium / piles rechargeables. Si la pile est démontée, il peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut être mortel.

Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le éloigné des enfants.

Si vous pensez que les batteries ont été avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, cherchez une assistance médicale immédiate.

#### ACCESOIRES

Télécommande x1  
Adaptateur Secteur x1  
Câble coaxial x1

#### POUR UNE FIXATION MURALE

1. Percez 2 trous (diamètre de 6 mm) espacés de 320 mm dans le mur.
2. Installez la console murale (non fournis) dans le trou jusqu'à ce qu'elle affleure le mur.
3. Insérez la vis (non fournis) dans la cheville et serrez la vis en laissant environ 4 mm par rapport au mur.
4. Accrochez l'unité principale de l'appareil aux vis comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous qu'elles sont solidement fixées et stables.



Remarque: Avant de percer, assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de fils cachés, ou de risques de danger derrière le mur dans l'emplacement de montage choisi. Si cette n'est pas sûr de cela, vous devriez peut-être envisager de faire monter l'unité par une personne ayant l'expérience nécessaire.

• Vérifiez la résistance et la solidité du mur avant de monter l'unité au mur. Si cette tâche est ardue, consultez un professionnel qualifié dans le domaine.

#### ALIMENTATION

L'adaptateur secteur fonctionne sur une alimentation AC comprise entre 100V ~ et 240V ~. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

#### Avertissements

! L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne jamais utiliser avec pas d'autres appareils.

! Afin d'éviter d'abîmer l'appareil, éteignez-le avant de débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil.

! En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.

! Veuillez à ce que la prise secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible.

! L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.

! N'utilisez pas l'adaptateur secteur s'il est abîmé. Placez les câbles de manière sûre et veillez à ce qu'ils ne soient ni coincés, ni pinçés. Si le câble d'alimentation est abîmé, contactez un technicien qualifié.

Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et aucune opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 20 minutes celui ci se mettra automatiquement en mode veille.

#### MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

Appuyez sur la touche Ⓛ pour mettre l'appareil en marche. Appuyez à nouveau sur le bouton Ⓛ de la télécommande et maintenez enfoncé le bouton Ⓛ sur l'appareil pour l'éteindre.

#### CHOIX DE LA FONCTION

Le mode de fonction est sélectionné en appuyant plusieurs fois sur le bouton Ⓛ de l'appareil ou appuyant respectivement sur le bouton BT, OPT, COAX, ARC ou USB de la télécommande.

Signification de la couleur du voyant LED de fonction pour les différents modes:

Rouge: Veille

Bleu: Optique

Cyan: ARC

Jaune: AUX

Vert: USB

Remarques:

- Une fois le périphérique USB inséré dans le port USB de l'appareil, il passera automatiquement en mode USB.

- Le mode USB peut être sélectionné par le bouton Ⓛ sur l'appareil ou le bouton USB sur la télécommande uniquement lorsque le périphérique USB est connecté à l'appareil.

#### FONCTION BLUETOOTH

Le mot "Bluetooth" ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et d'autorisation des marques par New One S.A.S fait partie de leur catalogue d'utilisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

### Coupler un appareil Bluetooth

1. Lorsque l'appareil est mis en marche, appuyez plusieurs fois sur le bouton Ⓛ de la télécommande jusqu'à ce que le voyant LED de fonction devienne bleu, ou appuyez sur le bouton BT de la télécommande pour sélectionner directement le mode Bluetooth. Le voyant LED de fonction clignote rapidement indiquant que l'appareil est en mode de coupleage.
2. Appuyez sur le bouton Ⓛ de la télécommande et sélectionnez «MUSE M-1580 SBT» dans la liste des appareils pour sélectionner directement le mode Bluetooth.
3. Effectuez une pression longue pour diminuer le volume, pression court pour passer à la piste précédente
4. Ⓛ: Pour sélectionner le mode de fonction souhaité Bluetooth, Optique, Coaxial, ARC, AUX ou USB.
5. Haut-parleurs
6. Récepteur pour télécommande
7. Indicateur de fonction LED
8. Prise d'entrée HDMI ARC (HD-ARC)
9. Prise coaxiale (COAX)
10. Entrée Optique (OPTICAL)
11. Entrée auxiliaire (AUX)
12. Port USB pour la lecture MP3
13. Port BT pour la lecture MP3
14. Prise d'alimentation CC

### TÉLÉCOMMANDE

1. Ⓛ: Veiller Marche
2. +: Effectuez un pression longue pour augmenter le volume, pression court à la piste suivante
3. -: Effectuez une pression longue pour diminuer le volume, pression court pour passer à la piste précédente
4. Ⓛ: Pour sélectionner le mode de fonction souhaité Bluetooth, Optique, Coaxial, ARC, AUX ou USB.
5. Haut-parleurs
6. Récepteur pour télécommande
7. Indicateur de fonction LED
8. Prise d'entrée HDMI ARC (HD-ARC)
9. Prise coaxiale (COAX)
10. Entrée Optique (OPTICAL)
11. Entrée auxiliaire (AUX)
12. Port USB pour la lecture MP3
13. Port BT pour la lecture MP3
14. Prise d'alimentation CC

### BLUETOOTH

This Bluetooth® word mark logo is registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

### PARIER A UN Bluetooth Device

1. When the unit is ON, press Ⓛ button on unit repeatedly until the function LED indicator becomes blue, or press BT button on remote control to select Bluetooth mode directly. The function LED indicator will blink fast indicating it's pairing mode.

2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MUSE M-1580 SBT" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed instructions.) If the Bluetooth device prompts for a passcode, use "0000". Some Bluetooth devices ask for a passcode, others do not. In this case, you will hear an indication sound when pairing is successful. The function LED indicator will blink slowly.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, please hold BT button to disconnect the current device, and then follow the steps above to make a new connection.

\* On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.

\* Pairing is instant when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns to range.

\* When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

### Utiliser un appareil Bluetooth

1. Avec une unité couple, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et diffusez la musique depuis la prise de l'enceinte M-1580 SBT.

2. Appuyez sur le bouton Ⓛ de l'appareil pour mettre la lecture en pause.

3. Appuyez rapidement sur + / - sur l'appareil ou sur </> sur la télécommande pour sélectionner la piste souhaitée.

4. Réglez le volume à l'aide des touches de volume. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couple.

Remarque: Le voyant LED de fonction restera allumé pendant la lecture.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1580 SBT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

### LOCATION OF CONTROLS

1. Ⓛ: To turn unit on/off.
2. + Long press to increase the volume;
3. -: Long press to decrease the volume;
4. Short press to skip to next track
5. Short press to skip to previous track
6. Ⓛ: To select desired function mode;
7. OPT: To selected optical mode.
8. USB: To selected mode USB.
9. AUX: To select mode AUX.
10. COAX: To select mode coaxial.
11. BT: To select Bluetooth mode.
12. IN: To select input source.
13. DC IN jack
14. Remote sensor
15. Function LED Indicator
16. Wall Mount brackets
17. HDMI ARC input Jack (HD-ARC)
18. Optical input Jack (OPTICAL)
19. AUX IN jack
20. USB port allowing MP3 playback
21. DC IN jack

### PT SOUNDBAR DE TV COM BLUETOOTH

### DESCRICAÇÃO DO APARELHO

1. Ⓛ: Para ligar e desligar o aparelho
2. +: Prolongar longamente para aumentar o volume; premir brevemente para aumentar a intensidade de montagem na parede
3. -: Prolongar longamente para baixar o volume; premir brevemente para diminuir a intensidade de montagem na parede
4. Ⓛ: Para selecionar o nível de agudos: 5. Altimitres
5. Sensor para o telecomando
6. Indicador de Função LED
7. Suporte de montagem na parede
8. Conector de entrada HDMI ARC (HD-ARC)
9. Tomada coaxial (COAX)
10. Entrada óptica (OPTICAL)
11. Entrada auxiliar (AUX)
12. Entrada de alimentação (DC)
13. Conexão USB para reprodução de MP3
14. Entrada de alimentação (DC)

### USING A Bluetooth Device

1. When with the unit ON, press Ⓛ button on unit repeatedly until the function LED indicator becomes blue, or press BT button on remote control to select Bluetooth mode directly.

2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MUSE M-1580 SBT" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed instructions.) If the Bluetooth device prompts for a passcode, use "0000". Some Bluetooth devices ask for a passcode, others do not. In this case, you will hear an indication sound when pairing is successful. The function LED indicator will blink slowly.

Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, please hold BT button to disconnect the current device, and then follow the steps above to make a new connection.

\* On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.

\* Pairing is instant when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns to range.

\* When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

### CONNECTING WITH EX

Aus Energiespargründen aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus, wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingestellt ist und 20 Minuten lang keine Eingabe am Gerät erfolgt.

#### GERÄT EIN-/AUSCHALTEN

Beleben Sie die Taste **BT**, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie erneut die Taste **BT** auf der Fernbedienung oder halten Sie die Taste **BT** am Gerät gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

#### FUNKTION AUSWÄHLEN

Für die Auswahl einer Funktionsmodus drücken Sie wiederholt die Taste **BT** am Gerät, während Sie auf der Fernbedienung entsprechend die Tasten **BT**, **OPT.**, **COAX.**, **AUX** bzw. **USB**.

je nach Modus leuchtet die LED-Anzeige in einer anderen Farbe:

Rot: Standby

Blau: Bluetooth

Weiß: Optisch

Grün: Koaxial

Türkis: ARC

Gelb: AUX

Lila: USB

Hinweise:  
- Nach der Verbindung des externen USB-Geräts mit der USB-Buchse Ihres Geräts wird automatisch der USB-Modus aktiviert.

- Den USB-Modus können Sie durch Drücken der Taste **BT** am Gerät oder die Taste **USB** auf der Fernbedienung einstellen, allerdings nur dann, wenn ein USB-Gerät verbunden ist.

**BEDIENUNG**  
Der **Bluetooth®**-Modus leuchtet und blinkt verdeckt. Lassen Sie die Tasten **BT** auf der Fernbedienung, um den **Bluetooth®**-Modus direkt einzustellen. Die LED-Funktionsanzeige blau und weiß somit daran hin, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist.

2. Aktivieren Sie die **Bluetooth®**-Funktion auf Ihrem **Bluetooth®**-Gerät, und wählen Sie „MUSE M-1580 SBT“ in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Geräts für weitere Informationen.) Wenn das **Bluetooth®**-Gerät Sie zur Eingabe eines Schlüssels auffordert, geben Sie „0000“ ein. Manche **Bluetooth®**-Geräte erfordern zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Nach der erfolgreichen Kopplung erhält ein Signalton. Wenn Sie Ihr **Bluetooth®**-Lautsprecher mit einem anderen **Bluetooth®**-Modus-Gerät verbinden, halten Sie die Taste **BT** gedrückt, um das Gerät zu trennen. Führen Sie dann den oben erläuterten Vorgängen wieder, um eine neue Verbindung herzustellen.

- Auf einen Kontakt wie z. B. Computer müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem **Bluetooth®**-Modus und als Audiogerät aktivieren.

- Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das **Bluetooth®**-Gerät aus Reicheite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wiederhergestellt, wenn das **Bluetooth®**-Gerät wieder eingeschaltet wird.

- Wird das Gerät einmal eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten **Bluetooth®**-Gerät zu verbinden.

**Verbindungsauftakt mit einem **Bluetooth®**-Gerät**

1. Drücken Sie, während das Gerät **EINGESCHALTET** ist, wiederholt die Taste **BT**, bis die LED-Anzeige blau blinkt, oder drücken Sie die Taste **BT** auf der Fernbedienung, um den **Bluetooth®**-Modus direkt einzustellen. Die LED-Funktionsanzeige blau und weiß somit daran hin, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist.

2. Aktivieren Sie die **Bluetooth®**-Funktion auf Ihrem **Bluetooth®**-Gerät, und wählen Sie „MUSE M-1580 SBT“ in der Geräteliste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Geräts für weitere Informationen.) Wenn das **Bluetooth®**-Gerät Sie zur Eingabe eines Schlüssels auffordert, geben Sie „0000“ ein. Manche **Bluetooth®**-Geräte erfordern zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Nach der erfolgreichen Kopplung erhält ein Signalton. Wenn Sie Ihr **Bluetooth®**-Lautsprecher mit einem anderen **Bluetooth®**-Modus-Gerät verbinden, halten Sie die Taste **BT** gedrückt, um das Gerät zu trennen. Führen Sie dann den oben erläuterten Vorgängen wieder, um eine neue Verbindung herzustellen.

- Auf einen Kontakt wie z. B. Computer müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem **Bluetooth®**-Modus und als Audiogerät aktivieren.

- Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das **Bluetooth®**-Gerät aus Reicheite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wiederhergestellt, wenn das **Bluetooth®**-Gerät wieder eingeschaltet wird.

- Wird das Gerät einmal eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten **Bluetooth®**-Gerät zu verbinden.

**Verwenden eines **Bluetooth®**-Geräts**

1. Besteht Verbindung (siehe vorheriger Abschnitt), können Sie das **Bluetooth®**-Gerät bedienen und den über dem **MUSE M-1580 SBT** wiedergebenden Anzahlwerten. Bettigen Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um gewünschte Titel auszuwählen.

2. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um gewünschte Titel auszuwählen.

3. Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärketasten ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

Hinweis: Während der Wiedergabe leuchtet die LED-Funktionsanzeige stetig.

NH/NVC ONE S.A.S erklärt hiermit, dass diese „MUSE M-1580 SBT“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter [www.muse-europe.com](http://www.muse-europe.com) herunterladen.

**ANSCHLUSS AN EXTERNE GERÄTE**

Zum optischen Eingang:  
Schließen Sie Ihr Audiogerät an den **OPTICAL-EINGANG** mithilfe eines digitalen optischen Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) am Gerät an.

1. Schließen Sie den optischen Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den **OPT**-Anschluss an. Daraufhin leuchtet die LED-Funktionsanzeige grün leuchtet, oder drücken Sie die Taste **COAX** auf der Fernbedienung, um den LED-Funktionsanzeige grün leuchtet.

2. Starten Sie die Wiedergabe auf dem externen Audiogerät.

3. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Lautstärkepegel.

4. Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärketasten ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

Hinweis: Während der Wiedergabe leuchtet die LED-Funktionsanzeige stetig.

NH/NVC ONE S.A.S erklärt hiermit, dass diese „MUSE M-1580 SBT“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter [www.muse-europe.com](http://www.muse-europe.com) herunterladen.

**ANSCHLUSS AM EXTERNE GERÄTE**

Zum optischen Eingang:  
Schließen Sie Ihr Audiogerät an den **OPTICAL-EINGANG** mithilfe eines digitalen optischen Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) am Gerät an.

1. Schließen Sie den optischen Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den **OPT**-Anschluss an. Daraufhin leuchtet die LED-Funktionsanzeige grün leuchtet, oder drücken Sie die Taste **COAX** auf der Fernbedienung, um den LED-Funktionsanzeige grün leuchtet.

2. Starten Sie die Wiedergabe auf dem externen Audiogerät.

3. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Lautstärkepegel.

4. Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärketasten ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

Hinweis: OPTICAL ist nur für das PCM-Format geeignet.

**Koaxial-Buchse**  
Verwenden Sie ein Koaxial-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Soundbar mit dem optischen Empfänger oder Verstärker zu verbinden. Drücken Sie die Taste **ARC** auf der Fernbedienung, um die LED-Funktionsanzeige turkis leuchtet, oder drücken Sie die Taste **ARC** auf der Fernbedienung, um den ARC-Modus direkt einzustellen.

**HDMI ARC-Eingangsbuschse**  
Der hochauflösende Ton kann vom Fernsehgerät auf die Soundbar übertragen werden. Verwenden Sie das **HDMI ARC** (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Soundbar mit dem externen Fernsehgerät zu verbinden, das über den HDMI-Eingang verfügt. Drücken Sie die Taste **BT** am Gerät, um die LED-Funktionsanzeige grün leuchtet, oder drücken Sie die Taste **BT** auf der Fernbedienung, um den ARC-Modus direkt einzustellen.

**Hinweis:** Wenn die HDMI ARC-Funktion benötigt Sie eine HDMI ARC-Buchse an Ihrem Fernseher. Falls Ihr Fernseher nicht über eine HDMI ARC-Buchse verfügt, können Sie Ihre Soundbar über den optischen Anschluss oder den Aux-Eingang verbinden.

**AUX IN-Buchse**

1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Spieler) an die **AUX** Buchse rechts am Gerät (kein Metallgehäuse).

2. Drücken Sie wiederholt die Taste **BT** am Gerät, bis die LED-Funktionsanzeige grün leuchtet, oder drücken Sie die Taste **AUX** auf der Fernbedienung, um den AUX-Modus direkt einzustellen.

3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.

4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.

5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX** Buchse heraus.

Hinweis: Ziehen Sie das Zusatzkabel von der **AUX**-Buchse ab, wenn Sie die Wiedergabe beendet haben. Vergessen Sie nicht, auch Ihr externes Gerät auszuschließen.

**USB-WIEDERGABE**

1. Schließen Sie ein USB-Gerät an den **USB**-Port dieses Geräts an. Das Gerät schaltet automatisch in den **USB**-Modus und startet die Wiedergabe. Die LED-Funktionsanzeige leuchtet dann lila.

2. Drücken Sie kurz die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

3. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

4. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

5. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

6. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

7. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

8. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

9. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

10. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

11. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

12. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

13. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

14. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

15. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

16. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

17. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

18. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

19. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

20. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

21. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

22. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

23. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

24. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

25. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

26. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

27. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

28. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

29. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

30. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.

31. Drücken Sie die Tasten **+** – **–** am Gerät oder die Tasten **<** – **>** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Titel auszuwählen.